

Die WLAN-Konfiguration des iPads auch nach dem Zurücksetzen erhalten


Was erreichen Sie durch diese Konfiguration?




Wenn Sie ein iPad zurücksetzen, mussten Sie bisher bei der Wiedereinrichtung das Gerät manuell ins WLAN bringen, es also in die Hand nehmen. Dieser Schritt lässt sich seit iOS bzw. iPadOS 17 automatisieren, was im Alltag im Fehlerfall eine große Arbeitserleichterung darstellt. Dazu muss sich das Gerät allerdings in Reichweite des vorkonfigurierten WLANs befinden, also etwa in der Schule.

Vorgehen

Erstellen Sie zunächst eine neues Profil unter „Profile ⇒ Übersicht“:



Wählen Sie als Profilart „Profil der Netzwerkkonfiguration“:



Vergeben Sie eine sinnvolle Bezeichnung und Beschreibung des Profils - denken Sie dabei an die Person, die für Sie irgendwann die Administration übernimmt:

Profil erstellen

Plattform

Profilname: Musterprofil Netzwerkkonfiguration

Beschreibung: Hier könnte eine Beschreibung drin stehen, wofür die Netzwerkkonfiguration sinnvoll ist.

Zurück Weiter

Ein Zeitfilter ist möglich und würde die Zeiten beschränken, in der das Profil aktiviert ist:

Profil erstellen

Plattform

Gegebenenfalls kann man einen Zeitfilter setzen. Dann müsste der Haken auf "Zeitfilter verwenden" gesetzt werden.

Andernfalls überspringt man den Schritt und klickt auf "weiter".

Details

Zeitfilter verwenden

Dieses Profil an den festgelegten Ferientagen nicht installieren

Es wurden noch keine Ferientage konfiguriert. Einen hinzufügen in Organisation > Einstellungen > Ferientage

Dieses Profil immer am Wochenende installieren
Diese Option wird an den festgelegten Ferientagen ignoriert.

Startzeit: 0 : 0

Endzeit: 0 : 0

Wochentage: Mo Di Mi Do Fr Sa So

Zurück Fertig stellen

Wählen Sie nun im linken Menu „WLAN“ als Payload aus:

Musterprofil Netzwerkkonfiguration

Allgemein

General

Allgemein

Bereich

Payload der Netzwerkkonfiguration

WLAN

Zertifikate

SCEP

Einstellungen für DNS

Allgemein

Plattform: universal

Profilname: Musterprofil Netzwerkkonfiguration

Beschreibung: Hier könnte eine Beschreibung drin stehen, wofür die Netzwerkkonfiguration sinnvoll ist.

Zeitfilter verwenden

Abbrechen Speichern

Klicken Sie auf „Konfigurieren“:

Musterprofil Netzwerkkonfiguration

General WLAN

In diesem Abschnitt können Sie festlegen, wie sich das Gerät mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbinden soll, und unter anderem die benötigten Anmeldedaten für die Authentifizierung konfigurieren.

Konfigurieren

Abbrechen Speichern

Payload der Netzwerkkonfiguration

- WLAN
- Zertifikate
- SCEP
- Einstellungen für DNS

Tragen Sie nun die Daten des WLANs ein. Setzen Sie unbedingt die erforderlichen Haken:

Musterprofil Netzwerkkonfiguration

Sie benötigen Hilfe?

Hier erfahren Sie, wie Sie Payload-Variablen in Ihren Profilen verwenden.

General WLAN

Netzwerkschlüsselstelle: Wi-Fi

Netzwerk-SSID:

Automatisch verbinden: Automatisch mit dem Zielnetzwerk verbinden

Unsichtbares Netzwerk: Aktivieren Sie diese Funktion, wenn das Zielnetzwerk nicht offen oder sichtbar ist.

Assistent für Netze mit Captive Portal: Erkennung von Netze mit Captive Portal deaktivieren (Nur für iOS verfügbar, iOS ab Version 10.)

MAC-Randomisierung: MAC-Adressen-Randomisierung deaktivieren

Sicherheit: Keine

Proxy-Typ: Keine

GeS-Markierung für Fast Lane: Alle Apps erlauben

Hinweis: Neues Netzwerk konfigurieren

Abbrechen Speichern

General WLAN

Dieses Profil wird an die folgenden Gerätegruppen verteilt.

Search for a device group to add

Geräte im Bereich Vom Benutzer zugewiesene Geräte

records per page

Name Letzter Check-In Aktion Status Installierte Version Seriennummer

No items to show

Previous Next

Weisen Sie jetzt die Geräte zu, die dieses WLAN fest zugewiesen haben sollen:

Musterprofil Netzwerkkonfiguration

General WLAN

Dieses Profil wird an die folgenden Gerätegruppen verteilt.

Search for a device group to add

Geräte im Bereich Vom Benutzer zugewiesene Geräte

records per page

Name Letzter Check-In Aktion Status Installierte Version Seriennummer

No items to show

Previous Next

Geräte

43 Geräte werden seit mehr als 4 Tagen nicht eingecheckt. Klicken Sie hier um diese anzusehen.

Filter

Geräte

1 ausgewählt: [Details aktualisieren](#) [Zu Gruppe hinzufügen](#) [Aus Gruppe entfernen](#) [Mehr...](#) [Erweitert...](#)

Daten pro Seite: 25

Im Bereich "Geräte -> "Bestand" nach dem gewünschten Gerät suchen. Anschließend auf den Namen des iPads (in blau geschrieben) klicken.

Buchen

Name	Besitzer	Verbunden	Region	Mitglied Von	Seriennummer	Asset-Tag	Betriebssystem
iPad 10.9" 10th Gen (Wi-Fi Only)	7 Minuten ago	In keiner bekannten Region	iPads komplett, JamTeacher, Test	H096048NFG	Test-iPads	iOS 17.4 (82.15 64 GB)	

1 von 1 Elementen werden angezeigt (gefiltert aus insgesamt 46 Elementen) 1 row selected

Zurück Weiter

From:

<https://wiki.mzclp.de/> - Fortbildungswiki des Medienzentrums Cloppenburg

Permanent link:

<https://wiki.mzclp.de/doku.php?id=anleitung:wlanconfig&rev=1715586912>

Last update: **2024/05/13 09:55**

